

ОБНАРУЖИТЕЛИ КАБЕЛЕЙ

АТ 3500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: beha-amprobe.nt-rt.ru || эл. почта: bhe@nt-rt.ru



АТ 3500

Обнаружитель кабелей для выявления подземных кабелей и трубопроводов

Функции

- Поиск и отслеживание подземных кабелей и трубопроводов
- Упрощенная функция поиска обеспечивает локализацию повреждений кабелей и трубопроводов
- Определение положения, глубины и ориентации металлических кабелей
- Визуальная и звуковая индикация

Информация об устройстве

- В комплект входит передатчик, приемник и принадлежности для тестирования
- Разнообразные функции измерений обеспечивают высокую точность:
 - Пассивно по промышленной частоте
 - Пассивно с помощью радиосигналов
 - Активно с помощью генератора сигналов
- На выход передатчика напряжение не подается
- Широкий ассортимент принадлежностей

Особенности устройства

- Большой дисплей с подсветкой и простой в использовании системой меню
- Прочная конструкция для использования в плохую погоду и в сложных климатических условиях

Технические характеристики

Передатчик Т 3500

Мощность передачи 0,1 Вт/0,5 Вт (переключается)
Частота 32,768 кГц
Электропитание 6 батарей, IEC LR20/D/Mono
Время работы примерно 40 ч (для периодической работы с щелочными батареями, 20 °C)

Категория защиты

IP 56
Размеры 260 x 255 x 140 мм
Масса 1,7 кг

Приемник R 3500

Диапазоны частот диапазон 1: радио 15–23 кГц; диапазон 2: электросеть 50/60 Гц; диапазон 3: передатчик 32,768 кГц

Чувствительность

диапазон 1: радио > 20 мкА; диапазон 2: электросеть > 7 мА; диапазон 3: передатчик > 5 мкА

Диапазон глубин

0,1–5 м

Разрешение

0,1 м
Электропитание 10 батарей 1,5 В, IEC LR6/AA/Mignon
Время работы примерно 40 ч (для периодической работы с щелочными батареями, 20 °C)

Категория защиты

IP 67 от нижнего края приемника до нижнего края батарейного отсека, и IP 56 для всех компонентов, не включенных в это описание
Размеры примерно 99 x 660 x 252 мм
Масса примерно 2,5 кг

Комплектация

- 1 приемник R-3500
- 1 передатчик T-3500
- 1 руководство по эксплуатации
- 2 тестовых провода
- 2 зажима типа «крокодил»
- 1 штырь заземления
- 10 батарей 1,5 В, IEC LR6/AA/Mignon
- 6 батарей 1,5 В, IEC LR20/D/Mono
- 1 прочный футляр для переноски



Принадлежности

MLS55-3, ламповый передатчик для AT-3500
Номер заказа MLS55-3



SC-3500, токоизмерительные клещи для AT-3500
Номер заказа SC-3500

Информация для заказа

Название	№ заказа	Поз.
AT 3500	AT 3500	3435058
MLS55-3	MLS55-3	3435099
SC-3500	SC-3500	3435073



АТ 3500

Обнаружитель проводов заземления и трубопроводов

Обнаружитель кабелей АТ 3500 обеспечивает высокую производительность и низкий уровень затрат. Этот обнаружитель кабелей — надежное и экономичное решение для поиска подземных линий, кабелей и трубопроводов под напряжением/без напряжения. Он идеален для решения задач, связанных с освещением автомобильных парковок и аэропортов, мгновенно отображает расположение кабелей и трубопроводов на многосекционном дисплее с подсветкой, сопровождая результаты звуковой сигнализацией.

АТ 3500 работает на частоте 33 кГц, проверенной на практике в большинстве задач локации. Прибор может работать в режиме высокой чувствительности к току и в беспроводном режиме для обнаружения кабелей на стройплощадках. Измерять глубину можно нажатием одной кнопки.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: beha-amprobe.nt-rt.ru || эл. почта: bhe@nt-rt.ru